

Narzędzia do nitów zrywalnych / Model elektryczny

Q-Tool® R64XL

Nitownica akumulatorowa

Nity standardowe i szczelne 2,4 mm - 6,4 mm



Zalety w skrócie

- Zrównoważony stosunek wagi, rozmiaru i pojemności baterii
- Tylko 1,5 kg bez baterii
- Bardzo wydajne narzędzie do uniwersalnego zastosowania nitów jednostronnie zamykanych D = 2,4 - 6,4 mm
- Zintegrowane zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Bezsztukowy silnik BDLC
- Szybka ładowarka do akumulatorów
- 2x Akumulatory litowe 20V/2.0AH z kontrolą ładowania
- 12 miesięcy gwarancji

Dane techniczne

Skok roboczy: 27 mm
Siła nastawcza: 20 kN
Napęd: Bezsztukowy silnik 20 V DC
Masa: 1,51 kg bez akumulatora

Zakres dostawy

1x Nitownica akumulatorowa Q-Tool R64 XL
1x Ładowarka do akumulatorów 20V, z europejską wtyczką standardową
2x Akumulator 20V V / 2,0 Ah (5 ogniw)
Po 1 sztuce ustnika: 2,4, (w tym szczęki specjalne), 3,0/3,2, 4,0, 4,8/5,0, 6,0/6,4mm
Ustnik Monobolt, M-Lock 4,8 i 6,4 mm
1x Klucz do wymiany ustników
1x walizka
Instrukcja obsługi

Nr artykułu: 329 056 000

Zakres roboczy

Nity Ø [mm]	2,4	3,0/3,2	4,0	4,8/5,0	6,0	6,4
Aluminium, miedź	•	•	•	•	•	•
Stal	•	•	•	•	•	•
Stal nierdzewna	•	•	•	•	•	•

Części zapasowe

Oznaczenie	Nr artykułu
Ustnik 2,4 mm	329 056 100
Ustnik 3,0/ 3,2mm	329 056 101
Ustnik 4,0 mm	329 056 102
Ustnik 4,8/ 5,0 mm	329 056 103
Ustnik 6,0/ 6,4 mm	329 056 104
Specjalny ustnik do monoboltów 4,8mm	326 056 105
Specjalny ustnik do monoboltów 6,4mm	326 056 106
Szczęki 3-częściowe do nitów 2,4 mm	326 056 116
Szczęki 3-częściowe do nitów 3,0 - 6,4 mm	326 056 115
Obudowa szczęki	326 056 108

Baterie i ładowarka

Oznaczenie	Nr artykułu
Akumulator 20 V, 2,0 Ah	326 056 900
Ładowarka do akumulatorów 20V, z europejską wtyczką standardową	329 056 901

Akcesoria

Oznaczenie	Nr artykułu
ucho pod balanser	326 057 301